

3CT方式のクランプアダプタ

ZCT-3300

標準価格 ￥78,750
消費税 ￥3,750 含

各相の電線を個別にクランプして中継BOXでベクトル的に加算してその回路の漏れ電流に比例した交流電流出力をします。

各種の計測器の電流センサとして用途が広がります。

使用機種例

多回路型漏電モニター	MCM-8000
漏電モニター	MCM-2000
漏電モニター	MCM-3000

仕様

測定範囲	漏れ電流 AC 0~2000mA
公称変流比	2000 : 1
適用電流	AC 800A以下
使用電圧	AC 600V以下の被覆電線
残留特性	100A平衡時に10mA相当以下
寸法・重量	100×130×25mm 420g 各CT
	110×70×35mm 300g 中継BOX
ケーブル長	各3m 各CTコード
出力端子	BNC端子出力
オプション	3相4線の場合のN相用CT
	型式 MCL-4000F-NCT ￥26,250

